KBASE

BASIS SCHEIBENHANDRAD FÃœR STELLUNGSANZEIGER UND DREHGRIFFAUFNAHME

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:
Buchse aus Messing mit Durchgangsgewinde.

Verwendbarer Stellungsanzeiger:
Geeignet fÃ¼r die Stellungsanzeiger der Baureihen K650 oder K660. Der Stellungsanzeiger kann nur in vertikaler Lage verwendet werden (horizontale Maschinenachse). Der Stellungsanzeiger und der zugehÃ¶rige Gewindestift d7 sind separat zu bestellen. Weitere Informationen zu den Stellungsanzeigern siehe Seiten mit den Artikeln K650 und K660 [S.FAM_K650-Codiceund S.FAM_K660-Codice.
(*) Mit dem Adapter KS08050.T01 lÃ¤sst sich der Stellungsanzeiger K650050 einbauen.

Befestigung:
Individuelle BefestigungsmÃ¶glichkeiten, sowie AusfÃ¼hrung fÃ¼r eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [SeiteFAM_NT10-Codice.

Weitere MÃ¶glichkeiten:
Buchse mit brÃ¼nierter OberflÃ¤che (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 StÃ¼ck. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: K100.T050D1001PZB.
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kÃ¶nnen die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
Stellungsanzeiger ist separat zu bestellen.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann die Aufnahme der Stellungsanzeiger kundenspezifisch gefertigt werden.

Geeignete Stellungsanzeiger:
d5= 50 --> FÃ¼r Stellungsanzeiger K650050
d5=80 --> FÃ¼r Stellungsanzeiger K650080 oder K660080

VARIANTI PRODOTTO

Codice	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h	h3	h4	h5	h6	Dm	d1	Q	g	
K087.T050P5.801P	K087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50,8	50	63	M6	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	12	5,8	20	155	Aggiungi
K100.T050P6.801P	K100.T050P6.801P	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,8	50	68	M6	M6	29	9	11,5	12	3,5	12	6,8	20	170	Aggiungi
K130.T080P6.801P	K130.T080P6.801P	129	64,5	42	100	27,5	23	14	29	85,7	80*	90	M6	M8	34	10	13,5	12,5	5	20	6,8	24	350	Aggiungi
K150.T080P6.801P	K150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,7	80*	106	M6	M10	37	9	13,5	12,5	6,5	20	6,8	28	430	Aggiungi
K175.T080P6.801P	K175.T080P6.801P	175	72	40	115	28,5	32	11,5	25	85,7	80*	126,5	M6	M10	38	10	12,5	14	8	20	6,8	28	650	Aggiungi
K200.T080P6.801P	K200.T080P6.801P	199	71	46	137	24	32	15	29	85,7	87,4	144	M6	M10	34	11	13,5	12,5	10	22	6,8	23	810	Aggiungi