

W794

RASTBOLZEN AUS STAHL MIT GRIFF, RASTSPRERRE UND KONTERMUTTER

Farbe:

(4) Schwarz (RAL 9011).

W794:

(2-5) Verzinkt.

W794 CIN:

(1-2-5) Natur.

ACHTUNG:

> Wir empfehlen die AusfÄ¼hrung der Bohrung fÄ¼r die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.

> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere MÄ¼glichkeiten:

Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.



VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W794 - AUS VERZINKTEM STAHL

Codice	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7	Aggiungi
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16	Aggiungi
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32	Aggiungi
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51	Aggiungi

VARIANTI PRODOTTO

AUSFÄ¼HRUNG W794 CIN - AUS EDELSTAHL (AISI 303)

Codice	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7	Aggiungi
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16	Aggiungi
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32	Aggiungi
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51	Aggiungi